



Como Cadastrar REP - Relógio Eletrônico de Ponto - FP18

Sistema: Futura Ponto

Caminho: Configurações>Cadastro de REP

Referencia: FP18

Versão: 2019.07.15

Como funciona: A tela Cadastro de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) é utilizada para cadastrar o relógio ponto utilizado.

Para efetuar o cadastro do relógio de ponto acesse o caminho indicado acima e o sistema vai abrir a tela abaixo:



Cadastro de REP ✕

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | **Principal**

Comunicacao | **Ponto**

Cod. Interno: 0 | Tipo: REP

Status: Ativo

Nome: ID DATA

Modelo: ID REP - ID Data

Tipo de Comunicacao: Serial

Modo de Trabalho: Offline

Sincronizar a partir de:

NSR: 0

Nº de Fabricacao:

Usuario Conexao:

Senha Conexao:

CPF Responsavel: . . . -

MasterKey:

TCP/IP ZigBee

IP:

Porta: 0

MAC: : : : :

Testar Conexao

Receber Nº de Fabricacao

PIS: 11 caracteres

Sincronizar Data e Hora

Enviar Configuracao

Aba Comunicação

Esta aba é utilizada para estabelecer uma comunicação com o relógio, e contém os seguintes campos a serem preenchidos:

Nome: Neste campo insira o nome do Relógio de Ponto (REP) que será utilizado;

Modelo: Informe qual o modelo do relógio utilizado;

Tipo de Comunicação: Este campo refere-se ao tipo de comunicação para qual o relógio



Como Cadastrar REP - Relógio Eletrônico de Ponto - FP18

será configurado, como por exemplo, TCP/IP;

Modo de Trabalho: Por padrão esta opção estará como *Off-line*, pois assim o relógio só irá se conectar ao sistema quando for realmente necessário, como por exemplo: no momento de coleta, sincronização e entre outros;

Sincronizar a partir de: O sistema irá informar a data que o REP (Relógio Eletrônico de Ponto) foi sincronizado com o sistema enviando os funcionários cadastrados ou recebidos;

NSR: Neste campo irá aparecer a numeração (quantidades) de batidas feitas no REP até o momento;

Nº de Fabricação: Ao clicar no botão **Testar Conexão** do relógio, o **Nº de Fabricação** será preenchido automaticamente. Caso ele esteja incorreto e seja preciso alterar este campo, o mesmo vai se encontrar habilitado para edição;

Receber Nº de Fabricação: Clicando neste botão o sistema irá informar o **Nº de Fabricação** do relógio e vai trazer a numeração antes de ser clicado no botão **Testar Conexão**;

Status: Caso troque de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) é necessário fazer um novo cadastro para o mesmo. Basta deixar o cadastro já existente como Inativo e o novo como Ativo;

TCP/IP Zigbee

IP: Insira o IP do REP (Relógio Eletrônico de Ponto);

Porta: Insira a porta de comunicação ao qual o mesmo esta conectado;

TCP/IP ZigBee

IP: 192.168.0.27

Porta: 7000

MAC: : : : : :

Aba Ponto



Como Cadastrar REP - Relógio Eletrônico de Ponto - FP18

Ponto: Nesta aba o sistema irá buscar informações sobre a lacração do REP (Relógio Eletrônico de Ponto).

Empresa: Informe a empresa padrão pela qual foi efetuado o cadastro na aba comunicação;

Permite funcionários de outras empresas: Caso queira vincular funcionários de outras empresas no mesmo ponto, habilite este campo como SIM;

Verificar Empresa Atual - Ao clicar neste botão o sistema irá buscar as informações de cadastro de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) e todos os campos abaixo serão preenchidos automaticamente pelo sistema.

Ao finalizar clique em **F10 Gravar**.



Como Cadastrar REP - Relógio Eletrônico de Ponto - FP18

Após efetuar o procedimento acima, acesse novamente a **Aba Comunicação** e clique no botão **Testar Conexão** e o sistema irá verificar a comunicação com o REP (Relógio Eletrônico de Ponto). Caso a configuração esteja correta a conexão será efetuada com *Sucesso*. Em seguida clique no botão **Enviar Configuração** e o sistema vai enviar todas as informações registradas para o relógio.

..: Futura Sistemas ..:

Cadastros Manutenção Arquivos Relatórios Configurações

10 Links Uteis 中文版

Cadastro de REP

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar

Consulta Principal

Comunicacao Ponto

Cod. Interno: 101 Status: Ativo

Nome: ID DATA

Modelo: ID REP - ID Data

Tipo de Comunicacao: TCP/IP

Modo de Trabalho: Offline

Sincronizar a partir de: 31/01/2015

NSR: 0

Nº de Fabricacao:

Receber Nº de Fabricacao

TCP/IP ZigBee

IP: 192.168.0.27

Porta: 7000

MAC: : : : : :

Testar Conexao

Sincronizar Data e Hora

Enviar Configuracao