



Como Configurar terminal no Futura Cash? - FCSH16

Sistema: Futura Cash

Referencia: FCSH16

Versão: 2015.5.4

Como funciona: Através do atalho **Alt+G** é possível efetuar algumas configurações para se trabalhar junto ao PDV, tais como: Impressão de cupom fiscal no **E.C.F**, impressão de layouts na **Mini Impressora**, e entre outras opções.

Para habilitar ativar estas configurações tecle o atalho **ALT+G** e o sistema abrirá a tela abaixo:

Cadastro Relatórios Configurações

::: CheckOut ::: Fechar Tela

Codigo	Qtde	Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total
--------	------------	-----------	------	------	--------------	-----------

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal ECF

Terminal : 1

Imprime

- E.C.F.
- SAT
- NFC-e
- Mini Impressora
- Mini Impressora Via DLL

Tipo : Completo (Vendas/Caixa para pagamento)

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$ [REDACTED]

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2



Como Configurar terminal no Futura Cash? - FCSH16

Sempre que for habilitada uma opção o sistema criará uma nova aba para inserir as configurações necessárias. É possível selecionar as seguintes opções:

E.C.F: Esta opção é utilizada para habilitar a emissão do cupom fiscal na impressora fiscal. Através dessa aba é necessário informar o ECF instalado e o repositório para os arquivos NFP no caminho *C:/Futura/NFP*. Caso seja utilizado gaveta interligada com o ECF habilite o campo **“Gaveta Automática”**

Cadastro Relatórios Configurações

..: CheckOut ::: Fechar Tela

Codigo	Qtde	Vi. Unit.
--------	------	-----------

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total
--------	------------	-----------	------	------	--------------	-----------

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal ECF

Modelo E.C.F. MATRICIAL Gaveta Automatica

Dados do Sistema :

Repositorio : ...

Modelo Imp. :

Emulador MDF : [Informacoes gerais da ECF](#)

Dados da Software House :

CNPJ :
IE :
IM :
Razao Social :
Nome Aplicativo :
Nro. Aplicativo :
Versao :
Comentarios 1 :
Comentarios 2 :
Ultima COO :

Dados da Empresa :

IM :
UF :
Dados da MDF :
Impressora :
Status Erro :

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$ [REDACTED]

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Botão:

Informações gerais da ECF Este botão é utilizado para verificar o status do ECF e suas funcionalidades. Clicando neste botão as seguintes abas vão ficar disponíveis:



Aba Status: Por meio desta aba é possível saber a data e a hora cadastrados no ECF e também se há papel disponível, entre outras opções.

The screenshot displays the Futura Cash terminal configuration interface. The main window is titled 'Configuracao do Terminal - [ESC] para sair'. It features a sidebar on the left with the 'futura SISTEMAS' logo and various menu options like 'INFORMAÇÕES', 'FUTURA', 'Tabela de TABELA', 'Data', 'INFORMAÇÕES', 'Emissao:', 'Total Quat.', 'Total Itens.', 'Status:', 'Usuario:', 'Vendedor:', 'Represen:', 'Transp.:', 'Tipo:', and 'Ficha:'. The main area contains several sections: 'Dados do Sistema' (Repositorio: C:\Futura\WFP, Modelo Imp.: , Emulador MDF:), 'Dados da Software House' (CNPJ: 03652170000149, IE: , IM: 20928, Razao Social: W. M. SANTANA SO, Nome Aplicativo: PDV, Nro. Aplicativo: 01, Versao: 02.00.00, Comentarios 1: , Comentarios 2: , Ultima COO:), and a 'Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair' window. This sub-window shows the status of the ECF: 'CF Aberto: Não', 'Status Papel: ECF com papel', 'Data/hora ECF: 01/04/2015 08:57', and 'Local de geração de aqs: Versão do firmware: 01.00.04'. The bottom of the screen displays 'PEDIDO:' and 'TOTAL R\$' followed by a blacked-out amount, and a red status bar that reads 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2'.

Aba Informações Gerais: Também é possível verificar informações do ECF, tais como, marca e modelo da impressora, a data de emissão da ultima Redução Z e data da ultima movimentação, conforme mostra a imagem abaixo:



Como Configurar terminal no Futura Cash? - FCSH16

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

Modelo E.C.F.: 2 EPSON

Dados do Sistema :
Repositorio : C:\Futura\WFP
Modelo Imp. :
Emulador MDF :

Dados da Software House :
CNPJ : 03652170000149
IE :
IM : 20928
Razao Social : W. M. SANTANA SO
Nome Aplicativo : PDV
Nro. Aplicativo : 01
Versao : 02.00.00
Comentarios 1 :
Comentarios 2 :
Ultima COO :

Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair

Carregar Informações da ECF Cancelar Cupom em Aberto

Status Informacoes gerais Formas de pagamento Aliquotas Espelho ultima Reducao Z

Numero do caixa: 2
Marca Impressora: EPSON
Modelo Impressora: TM-T81 FBIII
Numero de serie: EP08111000000014343
Dt/Hr Ultima R. Z: 01/04/2015 08:52
Dt Ultimo movimento: 30/03/2015

Cliente

PEDIDO: **TOTAL R\$** [REDACTED]

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Aba Alíquotas: Esta aba mostra todas as alíquotas que estão cadastradas no ECF.



Como Configurar terminal no Futura Cash? - FCSH16

The screenshot displays the Futura Cash terminal interface. At the top, there are menu options: 'Cadastro', 'Relatórios', and 'Configurações'. A dropdown menu shows ':: CheckOut ::' and a 'Fechar Tela' button. Below the menu is a header area with 'Codigo', 'Qtde', and 'Vi. Unit.' fields. A table with columns 'Codigo', 'Referencia', 'Descricao', 'Emb.', 'Qtde', 'Vi. Unitario', and 'Vi. Total' is visible. The main area is dominated by a 'Configuracao do Terminal - [ESC] para sair' window. This window has tabs for 'Principal' and 'ECF'. The 'ECF' tab is active, showing 'Modelo E.C.F.' as '2' and 'EPSON'. Below this are sections for 'Dados do Sistema' (Repository: C:\Futura\WFP, Model Imp.: , Emulador MDF:) and 'Dados da Software House' (CNPJ: 03652170000149, IE: , IM: 20928, Razao Social: W. M. SANTANA SO...). A 'Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair' window is open over the 'ECF' tab, showing a table of tax rates. The 'Espelho ultima Reducao Z' tab is selected, displaying a table of tax rates.

Indice	Aliquota	Tp. Aliquota
Ta	0700	ICM
Tb	1200	ICM
Tc	1800	ICM
Td	2500	ICM
Te	1900	ICM
Tf	1300	ICM
Tg	0800	ICM
Th	2600	ICM
Ti	0520	ICM
Tj	1800	ICM
Tk	0302	ICM
Tl	0700	ICM
Tm	1200	ICM
Tn	1800	ICM
Se	0500	ISS
Sb	1000	ISS
Sc	2500	ISS

At the bottom of the terminal screen, there is a 'Cliente' field, a 'PEDIDO:' label, and a 'TOTAL R\$' field with a blacked-out value. A red banner at the very bottom reads 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2'.

Aba Espelho da ultima Redução Z: Clicando nesta aba o sistema irá mostrar a ultima Redução Z emitida, conforme mostra a imagem abaixo:



Como Configurar terminal no Futura Cash? - FCSH16

Configuração do Terminal - [ESC] para sair

Modelo E.C.F.: 2 EPSON

Dados do Sistema:

Repositorio: C:\Futura\NFP

Modelo Imp.:

Emulador MDF:

Dados da Software House:

CNPJ: 03652170000149

IE:

Usuario:

Vendedor: IM: 20928

Razao Social: W. M. SANTANA SO

Nome Aplicativo: PDV

Nro. Aplicativo: 01

Versao: 02.00.00

Comentarios 1:

Comentarios 2:

Ultima COO:

Consulta de informações da ECF - [ESC] para sair

Carregar Informações da ECF Cancelar Cupom em Aberto

Status	Informacoes gerais	Formas de pagamento	Aliquotas	Espelho ultima Reducao Z
IE :	146.636.520.115			
IM :	4.404.049-0			

FITA-DETALHE				
Emissao:	01/04/2015	08:57:52	COO1=002507	COO2=002507
	01/04/2015	08:52:17	COO:002507	
REDUÇÃO Z				
MOVIMENTO DO DIA: 30/03/2015				
CONTADORES				
Geral de Operação Não-Fiscal:			000171	
Contador de Reinício de Operação:			001	
Contador de Reduções Z:			0235	
Contador de Cupom Fiscal:			001383	
Contador de Fita-Detalhe:			000000	
Comprovante de Crédito ou Débito:			0000	
Geral de Relatório Gerencial:			000104	
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.:			0000	
Cupom Fiscal Cancelado:			0001	
TOTALIZADORES				
TOTALIZADOR GERAL:			2204105,91	
VENDA BRUTA DIARIA:			6,77	
CANCELAMENTO ICMS:			0,91	
DESCONTO ICMS:			0,00	
Total de ISSQN:			0,00	

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$ [REDACTED]

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

SAT: Esta tela é utilizada para registrar as configurações para a funcionalidade do SAT, sendo necessário preencher os campos conforme a imagem abaixo:



Como Configurar terminal no Futura Cash? - FCSH16

Cadastro Relatórios Configurações

Code: CheckOut :: Fechar Tela

Codigo	Qtde	Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total
--------	------------	-----------	------	------	--------------	-----------

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal SAT

SAT Equipamento: Cadastro do Sat

Impressora: Porta

Margem Esquerda: 0,000 Redimensionar Tamanho em: 0,00000

Margem Direita: 0,000

Comando do Sat

Status Operacional Atualizar Software Basico do Sat

Status Extendido Extrair Log

Consultar Sessao

Teste Fim a Fim

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$ [REDACTED]

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

NFC-e: A NFC-e é um documento eletrônico que substituirá as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF. Para habilitar a NFC-e, basta indicar a impressora que será utilizada para gera - lá. É possível também fazer alguns ajustes ao tamanho e as margens da impressão, conforme mostra a imagem abaixo:



Como Configurar terminal no Futura Cash? - FCSH16

Cadastro Relatórios Configurações

... CheckOut :: Fechar Tela

Codigo **Qtde** **Vi. Unit.**

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total
--------	------------	-----------	------	------	--------------	-----------

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal NFC-e

Impressora

Margem Esquerda 0,100 Margem Direita 0,100 Redimensionar Tamanho em 0,00000

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$ [REDACTED]

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2


Mini Impressora: Ao habilitar esta opção o sistema irá imprimir o pedido de venda na mini impressora sem valor fiscal.

Nesta aba é necessário indicar a mini-impressora utilizada e a quantidade de vias a serem impressas. Caso utilize gaveta habilite a opção: *Utiliza Gaveta Automática, a Porta e Modelo.*



Como Configurar terminal no Futura Cash? - FCSH16

Cadastro Relatórios Configurações ::: CheckOut ::: Fechar Tela



INFORMACOES GERAIS


Usuário: FUTURA Caixa: 1

Tabela de Preço: TABELA

Data - Hora: 31/03/2015 - 10:08:18

INFORMACOES DO PEDIDO

Emissao:
Total Quat.:
Total Itens.:
Status:
Usuario:
Tipo:
Ficha:



Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

Codigo	Qtde	Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal Mini Impressora

Tipo Impressora: Bobina (Padrão) Impressora Nro. de Vias: 0

Configuracoes Gaveta Automatica

Utilizar Gaveta Automatica

Porta: Modelo: Bematech : MP-20 TH, MP-2000 CI ou MP-2000 TH

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$ XXXXXXXXXX


CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Mini Impressora via DLL: Através desta opção é possível usar varias mini-impressoras instaladas no mesmo computador, para isso basta indicar em qual porta esta conectada a mini-impressora, o modelo e habilite os campos caso queira cortar o papel e utilizar a gaveta automática.



Como Configurar terminal no Futura Cash? - FCSH16

Cadastro Relatórios Configurações ::: CheckOut ::: Fechar Tela



INFORMACOES GERAIS

Usuario: FUTURA Caixa: 1

Tabela de Preço: TABELA

Data - Hora: 31/03/2015 - 10:12:37

INFORMACOES DO PEDIDO

Emissao: _____


Total Quat.: _____

Total Itens.: _____

Status: _____

Usuario: _____

Ficha: _____



Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

Codigo	Qtde	Vi. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal Mini Impressora Via DLL

Porta: Taxa Serial:

Modelo: BEMATECH

Configuracoes Gaveta Automatica Utilizar Gaveta Automatica

Configuracoes Corta Papel Utilizar Corta Papel

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$ XXXXXXXXXX

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Tipo de Terminal



Como Configurar terminal no Futura Cash? - FCSH16

Codigo Qtde VI. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	VI. Unitario	VI. Total
--------	------------	-----------	------	------	--------------	-----------

Configuracao do Terminal - [ESC] para sair

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Principal NFC-e

Terminal : 1

Imprime

Pedido Nota Fiscal E.C.F. Mini Impressora Display

Carne Autenticacao Contrato Impr. por Tipo Pagto. Cozinha

Impr. por Tipo de Pedido TEF Mini Impressora Via DLL NFC-e

Balanca Eletronica SAT Demonstrativo na ECF

Tipo : **Completo (Vendas/Caixa para pagamento)**

Completo (Vendas/Caixa para pagamento)

Apenas p/Vendas (Nao gera pagamento)

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Completo (Vendas /Caixa para pagamento): Habilitando essa opção o Cash neste terminal irá ficar completo e liberado para fazer vendas, finalizando com pagamentos, assim como emitindo cupom fiscal;

Apenas p/ vendas (Não gera pagamento): Habilitando essa opção o Cash será apenas para criar um pedido de venda, porém não será possível finalizar o pagamento e emitir cupom fiscal para o mesmo.